

Nazwa
kwalifikacji:**Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy**Oznaczenie
kwalifikacji:**MS.12**

Numer zadania:

01

Kod arkusza:

MS.12-01-01_zo

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1: Formularz nr 1
R.1.1	Obowiązki zespołu powypadkowego wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy - podane min. 4, spośród: dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku; sporządzić szkic lub wykonać fotografię miejsca wypadku; wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala; zebrać informacje dotyczące wypadku od świadków wypadku; zasięgnąć opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów; zebrać inne dowody dotyczące wypadku; dokonać prawnej kwalifikacji wypadku; określić środki profilaktyczne oraz wnioski; sporządzić protokół powypadkowy; ustalić okoliczności i przyczyn wypadku; niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku; wykorzystać materiały zebrane przez organy prowadzące śledztwo lub dochodzenie; zapoznać poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem; zapoznać z treścią protokołu powypadkowego członków rodziny zmarłego pracownika oraz pouczyć ich o prawie zgłaszania uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym.
R.1.2	wpisana przyczyna bezpośrednia wystąpienia wypadku przy pracy, np.: załączenie stacji transformatorowej i podanie napięcia 500 V do instalacji elektroenergetycznej bez sprawdzenia faktu zakończenia naprawy przez poszkodowanego elektromontera, praca poszkodowanego elektromontera w czasie podłączenia żył przewodu zasilającego, kontakt z energią elektryczną, niezapewnienie stanu beznapięciowego w instalacji elektroenergetycznej.
R.1.3	wpisane co najmniej 3 przyczyny pośrednie wystąpienia wypadku przy pracy, np.: niezachowanie należytej ostrożności, nieprzestrzeganie przepisów bhp, tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej pracy, zła ocena zagrożenia ze strony poszkodowanego, niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych, nieprawidłowe zachowanie się pracownika, nieprzestrzeganie obowiązujących procedur, brak nadzoru nad pracownikami, niewłaściwa organizacja pracy, brak przygotowania miejsca pracy, wykonywanie prac bez obecności osoby dozor ruchu elektrycznego, brak lub niewłaściwe instrukcje bezpiecznej pracy, niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych.
R.1.4	wpisany termin powiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym: niezwłocznie.
R.1.5	wpisany termin sporządzenia protokołu powypadkowego: nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku.
R.1.6	wpisany termin zatwierdzenia protokołu powypadkowego przez pracodawcę: nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego sporządzenia.
R.1.7	wpisany termin sporządzenia części I Statystycznej karty wypadki: nie później niż w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia protokołu powypadkowego.
R.1.8	wpisany okres przechowywania dokumentacji powypadkowej: 10 lat.
R.1.9	wpisane propozycje działań zapobiegających powstawaniu w przyszłości tego typu wypadkom - podane min. 4 merytoryczne poprawne np.: zakazać tolerowania przez nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej pracy, zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego z przyczynami i okolicznościami zaistniałego wypadku, wydać zalecenia powypadkowe dotyczące ponownego przeszkolenia elektromonterów i osób dozor ruchu elektrycznego w zakresie organizacji bezpiecznego wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, zaktualizować ocenę ryzyka zawodowego, opracować instrukcję przeprowadzania prac remontowych/naprawczych.
R.1.10	wpisane rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - podane min. 4 spośród: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie – dla poszkodowanego; jednorazowe odszkodowanie – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, renta rodzinna, dodatek pielęgnacyjny, dodatek do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej, pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii, pokrycie kosztów szczepień ochronnych oraz pokrycie kosztów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.
R.2	Rezultat 2: Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy nr 1/2019 w części dotyczącej danych pracodawcy, członków zespołu powypadkowego wraz z funkcjami przypisanymi do nazwisk, danych o wypadku oraz danych poszkodowanego.
R.2.1	Wpisany nr protokołu: 1/2019 lub 001/2019
R.2.2	wpisane dane pracodawcy: Kopalnia Węgla Kamiennego „PYRLIK”, ul. Gwarków 10, 41-800 Zabrze, NIP 826-305-67-79, REGON 988765432, PKD 0510 Z
R.2.3	wpisany skład zespołu powypadkowego: Marek Piskorz - główny specjalista ds. bhp, Grzegorz Pawlik - społeczny inspektor pracy
R.2.4	wpisane imię i nazwisko poszkodowanego: Kamil Owczarek
R.2.5	wpisane imię ojca poszkodowanego: Jerzy
R.2.6	wpisana data, miejsce urodzenia i PESEL poszkodowanego: 14.02.1970 r., Zabrze, 70021402345
R.2.7	wpisano adres zamieszkania poszkodowanego: 41-800 Zabrze ul. Śląska 20
R.2.8	wpisany numer dowodu osobistego poszkodowanego: AZN 257438
R.2.9	wpisane stanowisko: elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego lub elektromonter
R.2.10	wpisany kod zawodu: 741212

R.3	Rezultat 3: Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy nr 1/2019 w części dotyczącej okoliczności, przyczyn, skutków, rodzaju wypadku, środków profilaktycznych oraz sporządzenia i przesłania protokołu do członka rodziny.
R.3.1	w punkcie 4 wpisane okoliczności wypadku - opis zawiera odniesienie do: lokalizowanie miejsca zaniżonego stanu izolacji instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia przodkowe, wykonywanie prac bez obecności osoby dozoru ruchu elektrycznego, podłączanie przez poszkodowanego elektryka żył przewodu zasilającego w wyłączniku, porażenie
R.3.2	w punkcie 5 wpisana przyczyna bezpośrednia wypadku: np.: załączenie stacji transformatorowej i podanie napięcia 500 V do instalacji elektroenergetycznej bez sprawdzenia faktu zakończenia naprawy przez poszkodowanego elektryka; wpisane min. 2 przyczyny pośrednie np.: brak nadzoru nad pracownikami, niewłaściwa organizacja pracy, brak przygotowania miejsca pracy, niezapewnienie stanu beznapięciowego w instalacji elektroenergetycznej, niezachowanie należytej ostrożności, nieprzestrzeganie przepisów bhp, nieprzestrzeganie obowiązujących procedur, tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej pracy, zła ocena zagrożenia ze strony poszkodowanego, brak lub niewłaściwe instrukcje bezpiecznej pracy, niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych, nieprawidłowe zachowanie się pracownika.
R.3.3	w punkcie 6 wpisane skutki wypadku: poparzenie lewej dłoni wraz z miejscowym zwęgleniem skóry, zatrzymanie akcji serca, brak tętna i oddechu, zgon.
R.3.4	w punkcie 7: Skreślone NIE JEST Skreślone traktowany na równi z wypadkiem przy pracy
R.3.5	w punkcie 7 wpisane uzasadnienie zawierające informację, że spełnione są warunki do zakwalifikowania wypadku jako wypadku przy pracy: nagłość zdarzenia, przyczyna zewnętrzna, związek z wykonywaną pracą, uraz lub śmierć.
R.3.6	w punkcie 8 skreślone zapisy: zbiorowy, ciężki, powodujący czasową niezdolność do pracy
R.3.7	w punkcie 9 wpisane min. 4 wnioski i zalecenia profilaktyczne merytorycznie dotyczące opisanych okoliczności wypadku np.: zakazać tolerowania przez nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej pracy, zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego z przyczynami i okolicznościami zaistniałego wypadku, wydać zarządzenie powypadkowe dotyczące ponownego przeszkolenia elektryków i osób dozoru ruchu elektrycznego w zakresie organizacji bezpiecznego wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, uwzględnić zaistniały wypadek przy ocenie ryzyka zawodowego.
R.3.8	w punkcie 11 wpisana data sporządzenia protokołu powypadkowego: do 20.01.2019 r.
R.3.9	w punkcie 13: skreślony wyraz Poszkodowanego, wpisane nazwisko członka rodziny i data: Maria Owczarek 20.01.2019.
R.3.10	w punkcie 15: wpisana data przesłania protokołu i nr przesyłki poleconej: 25.01.2019 r., 48/01/2019, doręczenia -
R.4	Rezultat 4: Wypełnione Zawiadomienie o wypadku przy pracy
R.4.1	wpisani adresaci zawiadomienia: Prokuratura Rejonowa w Zabrzu i Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat w Katowicach
R.4.2	wpisana nazwa zakładu pracy, miejscowość: Kopalnia Węgla Kamiennego „PYRLIK”, Zabrze.
R.4.3	wpisana data wypadku: 12.01.2019 r. i godzina 11.00
R.4.4	skreślone: ciężki, zbiorowy w zapisie: wydarzył się wypadek przy pracy, który miał charakter śmiertelny/ciężki/zbiorowy
R.4.5	wpisana osoba, która zgłosiła wypadek: Jan Konieczny
R.4.6	Opis wypadku wynikający z treści zadania zawiera odniesienie do: podłączania przez elektryka żył przewodu w wyłączniku kombajnu, podania napięcia do instalacji elektroenergetycznej, porażenia prądem elektrycznym.
R.4.7	wpisane dane osoby poszkodowanej w wypadku przy pracy (podane: imię i nazwisko pracownika, stanowisko pracy, data urodzenia, miejsce zamieszkania, staż pracy w zawodzie wykonywanym w chwili wypadku, data ostatniego przeszkolenia w zakresie bhp): Kamil Owczarek - elektryk maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego, ur. 14.02.1970 r., zamieszkały: 41-800 Zabrze, ul. Śląska 20, staż 26 lat, szkolenie okresowe bhp 25.08.2017 r.
R.4.8	wpisane dane świadków wypadku: Jan Konieczny, Marek Wacławek