

EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2025
ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej**
Oznaczenie arkusza: **ELE.10-01-25.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **ELE.10**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

PODSTAWA PROGRAMOWA
2019

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

Dzień		Miesiąc		Rok			

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Wykaz narzędzi i sprzętu niezbędnych do wykonania poszczególnych etapów prac - tabela 1

W tabeli w kolumnie „Narzędzia i sprzęt” wpisane są co najmniej:

UWAGA: Dopuszcza się stosowanie innych sformułowań oddających tą samą treść, pod warunkiem poprawności technologicznej/merytorycznej

1	w poz. 1: przymiar, poziomnica						
2	w poz. 2: klucze imbusowe						
3	w poz. 3: obcinak krążkowy, gratownik						
4	w poz. 4: wiertarko-wkrętarka lub wiertarka, wiertła, klucze płaskie lub hydrauliczne (np. szczypce hydrauliczne tzw. "żabka")						
5	w poz. 5: wiertarko-wkrętarka lub wiertarka, wiertła, piła do metalu z brzeszczotem, skrzynka uciosowa						
6	w poz. 6: zaciskarka do końcówek tulejkowych, zaciskarka do złączek MC4, ucinaki boczne						
7	w poz. 7: wkrętaki						
8	We wszystkich pozycjach od 1 do 7 zapisane są odpowiednio wyłącznie narzędzia i sprzęt stosowane podczas wykonywania poszczególnych etapów prac						

Numer
stanowiska

Rezultat 2: Zamontowany moduł fotowoltaiczny połączony z pompą obiegową przewodami elektrycznymi						
1	Moduł fotowoltaiczny jest zamocowany na szynach montażowych za pomocą klem zewnętrznych, przy zachowaniu minimalnej odległości 25 mm między końcem klem a końcem szyn					
2	Moduł fotowoltaiczny zamontowany jest pionowo oraz stabilnie za pomocą klem zewnętrznych i nie daje się przesunąć					
3	Końcówki MC4 zaciśnięte są na przewodach fotowoltaicznych					
4	Przewody fotowoltaiczne po pociągnięciu nie wysuwają się ze złączy					
5	Konektor zaciśnięty jest bezpośrednio na żyłę przewodu - nie na izolacji					
6	Odcinek pionowy kanału kablowego ułożony jest w osi pionowej modułu fotowoltaicznego, a odcinek poziomy kanału w osi poziomej pompy obiegowej					
7	Kanały na przewody elektryczne są zamontowane w odległościach zgodnych z rysunkiem					
8	Poszczególne odcinki kanału kablowego na ich styku przycięte są pod kątem 45°, a na styku z puszką instalacyjną pod kątem 90°, oraz na żadnym ze styków nie ma szczeliny większej niż 2 mm					
9	Przewody fotowoltaiczne połączone są z przewodami elektrycznymi pompy obiegowej w puszcze instalacyjnej					
10	Przewód dodatni fotowoltaiczny połączony jest z przewodem dodatnim elektrycznym pompy, a ujemny z ujemnym					

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Zamontowana pompa obiegowa wraz z przewodami instalacji słonecznej grzewczej						
1	Pompa obiegowa zamontowana jest zgodnie z kierunkiem przepływu (w górę)					
2	Króćce pompy obiegowej połączone są z przewodami instalacji słonecznej grzewczej za pomocą śrubunków					
3	Złączki skręcane – zaciskowe są dokręcone do śrubunków i nie można ich obrócić					
4	Złączki skręcane – zaciskowe zamontowane są na rurach miedzianych w sposób stabilny i nie można ich obrócić					
5	Przewody z rur miedzianych są stabilnie zamocowane do ścianki montażowej za pomocą uchwytów do rur w miejscach zgodnych z rysunkiem					
6	Przewody z rur miedzianych są poprowadzone pionowo oraz równolegle do pionowej krawędzi modułu fotowoltaicznego					
7	Długości obu przewodów miedzianych są zgodne z wymiarami podanymi na rysunku					
8	Po oświetleniu modułu fotowoltaicznego lampą halogenową pompa obiegowa pracuje					
Przebieg 1: Przebieg montażu modułu fotowoltaicznego i fragmentu słonecznej instalacji grzewczej						
Zdający:						
1	posługiwał się narzędziami monterskimi zgodnie z ich przeznaczeniem					
2	wykonywał prace w kolejności zgodnej z wymogami technologicznymi					
3	połączenia skręcane – zaciskowe wykonał na rurach miedzianych przy użyciu kluczy płaskich lub hydraulicznych po ucięciu rur obcinakiem krążkowym, ogratowaniu uciętych końców, osiowym wsunięciu rury w złączkę oraz skontrolowaniu głębokości wsunięcia					
4	podczas czynności ciecienia i gratowania rur oraz cięcia kanałów kablowych miał założone rękawice ochronne					
5	podczas wykonywania czynności wiercenia i cięcia miał założone okulary ochronne					
6	podczas wykonywania prac umieszczał materiały, narzędzia i sprzęt na stanowisku w taki sposób, że nie utrudniały pracy					
7	po zakończeniu prac oczyścił używane narzędzia i sprzęt oraz uporządkował stanowisko pracy a odpady umieścił w przeznaczonych na nie pojemnikach					

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

Rysunek do kryteriów R.2.7, R.3.5 i R.3.7:

